

Tinova

折畳式 LED 投光器

TOL-10(10W) / TOL-30(30W)

取扱説明書

この度は当社 LED 投光器をご購入いただき誠にありがとうございます。

○正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず本取扱説明書を読み、記載手順に従ってご使用ください。

○第三者に譲渡・貸与される場合も、本取扱説明書を必ず添付してください。

○本取扱説明書の裏表紙は、保証書となっています。販売店より「お買上げ日・販売店名」などの記入があることを確認してください。

○本商品に関するお問合せは、お買い求めの販売店もしくは当社（裏表紙記載）にご連絡ください。

！ 警告

死亡・重傷を負う、または火災が発生する恐れがある内容

取扱説明書をよく読み、指示に従う。

用途以外での使用しない。

・取扱説明書に記載されている内容以外でのご使用は事故の原因となります。

AC100V 専用ですので他の電圧では使用しない。

ご使用前に各部に異常、ネジの緩み、破損が無いか確認する。

ガラスの割れ、異常がある場合は使用中止してください。

発煙や異臭がした場合には直ぐに電源を切る。

引火性の物や、燃えやすい物の近くで使用しない。

・点灯中に布、紙など燃えやすいもので覆わないでください。

屋外のコンセントを使用する場合は防雨型のコンセントを使用する。

・屋外で延長コードを使用する場合は防雨型の延長コードを使用してください。

電源プラグはコンセントの根本までしっかり差込む。

コンセントから抜く際は電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜く。

濡れた手で電源プラグの抜き差ししない。

電源コードを熱、油、角のとがった所に近づけない。

・電源コードに損傷のある場合は直ちに使用を中止してください。

防雨型です。浸水の恐れのある場所や水中では使用しない。

点灯中の LED ライトを直視しない。

点灯中や消灯直後の LED 部は背面を含め高温になるため触らない。

分解、改造はしない。

！ 注意

傷害を負う、物的損害が発生する恐れがある内容

機器は大切に扱ってください。

・表面ガラスの取扱いについて十分に注意し落とす、投げるなどの極端な衝撃を与えると故障の原因となるだけでなく事故の原因となります。

移動させる際には電源コードを持たずに上部のハンドルを利用して持運びしてください。

直流電源では使用しないでください。

保管時は高温、多湿、結露、ホコリなどを避けて保管してください。

ご使用後は電源プラグをコンセントから抜いてください。

LED にはバラツキがあるため同一型式商品でも発光色や明るさが異なる場合があります。

LED ユニット及びガラス交換できません。

電源プラグをコンセントに差し込むと点灯します。本体に ON/OFF スイッチありません。

折畳式 LED 投光器

仕 様		
TOL-10	TOL-30	
		
AC100V 50/60Hz	電源	AC100V 50/60Hz
10W	消費電力	30W
高輝度白色 SMD チップ LED	LED	高輝度白色 SMD チップ LED
約 1.5M	電源コード	約 1.5M
800lm	明るさ	2400lm
5000K	色温度	5000K
120 度	照射角	120 度
IP65	保護等級	IP65
約 W14.5cmXH22cmXD5.0cm	折畳みサイズ	約 W21cmXH28cmXD5.0cm
約 660g	重量	約 980g

※LED にはバラツキがあるため同一型式商品でも発光色や明るさが異なる場合があります。

※LED ユニット及びガラスの交換できません。

発光部の角度を変える場合プラグをコンセントから抜き、側面 (2ヶ所) のネジをゆるめ変更し、角度変更後ネジを締め。

発光部が回転緩い場合は側面のネジを締めてください。

本製品の構造上側面のネジで発光部を強固に固定することはできません。

品名		折畳式 LED 投光器	※お買い上げ日		年 月 日
※型式 (選定してください)		TOL-10 / TOL-30	保証期間		6 カ月
※お客様	ご住所	〒	※販売店	ご住所	
	ご氏名	様		ご氏名	
	電話番号			電話番号	

※印欄に記入のない場合無効となりますので必ずご確認ください。

本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

本書は日本国内においてのみ有効です。

- 保証期間内でも下記のような場合は有償修理になります。
- ・ 本書の提示がない場合。
 - ・ 本書に買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書換えられた場合。
 - ・ お買い上げ後の落下や引っ越し、輸送などによる故障や損傷。
 - ・ 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障や損傷。
 - ・ 地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障や損傷。
 - ・ 一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
 - ・ リサイクル業者、使用者等による再販など当社の責任範囲を超える場合。
 - ・ 日本国外での使用。

お問い合わせ先
0258-89-6786
 ティノーヴァ
TINOVA株式会社
 〒940-0897
 新潟県長岡市新組町2136番地11